HEATSTRIP · KARTA AKCESORIUM

Kaseta do zabudowy Design Classic 3200 W

Kaseta dopasowana do wskazanego promiennika, umożliwiająca zabudowę jego korpusu w suficie z powierzchnią grzewczą skierowaną w stronę użytkowników.



Powiązany promiennik

Design Classic 3200 W

Numer sklepu	THH-AC-012
Numer producenta	THHAC-012
Kompatybilny promiennik	Design Classic 3200 W
Wymiary całkowite	1 880 × 280 × 125 mm
Otwór w suficie	1 830 × 230 mm

Numer producenta identyfikuje kasetę; numer sklepu to oznaczenie na karcie produktu Radiant Heater. Podane wymiary rozróżniają gabaryty kasety i otwór montażowy.

HEATSTRIP · THH-AC-012

Przygotowanie i użytkowanie akcesorium

Zabudowa w suficie

Promiennik umieszcza się w kasecie. Powierzchnia promieniująca pozostaje widoczna i skierowana ku użytkowanej strefie. Konstrukcja musi utrzymać masę kasety i promiennika.

Przygotowanie otworu

Przygotuj otwór 1 830 × 230 mm i sprawdź miejsce na kasetę 1 880 × 280 × 125 mm. Zachowaj wolną przestrzeń potrzebną do montażu i podłączenia.

Instrukcje zabudowy wskazują przestrzeń wentylacyjną 50 mm za kasetą. Należy doliczyć ją do gabarytów; izolację i przewody utrzymuj z dala od gorącego korpusu.

Etapy montażu

1. Przygotuj konstrukcję nośną i otwór odpowiedni dla modelu. 2. Zamocuj kasetę za pomocą odpowiednich kotew. 3. Zamontuj kompatybilny promiennik i zabezpiecz połączenia. 4. Uporządkuj podłączenie elektryczne, sprawdź dokręcenie mocowań i zachowaj wolne odstępy.

Konserwacja

Odłącz zasilanie promiennika i zaczekaj, aż cały zestaw ostygnie, zanim go wyczyścisz. Używaj miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu, bez środków ściernych i strumienia pod wysokim ciśnieniem.

KONTAKT Z RADIANT HEATER

+33 (0)4 23 15 02 48
radiant-heater.com/pl/kontakt
Numer referencyjny akcesorium: THH-AC-012.